

CONNEXION DE LA VHF 7100/7200 AVEC UN GPS

Vous trouverez ci-dessous le schéma de câblage pour connecter les nouvelles VHF (7100/7200) aux Tracker de la série 5000, ou autres marques de GPS.

La plupart des GPS ne possède pas de fil spécifique correspondant à la sortie NMEA -. Généralement, cette connexion se fait directement par la masse, ou l'alimentation 0V. Il est donc nécessaire de relier le fil vert de la VHF au pôle - de votre alimentation. Le Tracker et la VHF ne pourront communiquer entre eux que s'ils sont reliés tous deux à la masse.

D'autre part, dans le menu du Tracker vous devez activer la sortie pilote auto et basculer au moins les données GLL et RMC sur on. Ce réglage est accessible dans le menu paramétrage, en sélectionnant « transfert de données ».

